

Rekommenderad produkt av SundaHus

**1. Allmänt om produkten**

Produktens vikt per enhet:

592 g. exkl. emballage.

2. Rekommendationer för produktens användning.

Rekommendationer för produktens användning: se Pax produktkatalog.

3. Produktens materialsammansättning.

Här nedan anges produktens samtliga komponenter i vikts-% och delvikt.

Specifikation av de olika komponenternas innehåll i produkten.

Pax uppfyller RoHS-direktivet

Produktens komponenter	Vikts-%	Specifikation av komponenternas sammansättning	Delvikt i gram
Plast	3,27%	ABS	19,40
	1,01%	PA	6,00
	5,23%	POM	31,00
	48,95%	PP	290,00
	0,51%	Epoxi	3,00
	1,86%	PEMD	11,00
Metall	30,38%	Fe	180,00
	1,35%	Mässing	8,00
	6,25%	Cu	37,00
	0,84%	Al	5,00
Övrigt	0,34%	Övrigt	2,00
Summa	100%		592

4. Miljömärkning

Pax produkter innehåller till helt dominerande del ämnen som har ringa miljöpåverkan. Produkter framtagna 1999 och senare har materialmärkning på alla plastdetaljer med en vikt överstigande 50 gram.

5. Uttjänt produkt

Uttjänt produkt klassas ej som miljöfarligt avfall.

Uttjänt produkt tas om hand av återvinningsföretag för återvinning eller deponering.

Pax är anslutet till El-Kretsen. Alla elektronikkomponenter uppfyller RoHS -direktivet

Pax uppfyller WEEE-direktivet

6. Emballage

Produkten emballeras i kartong med inblandning av återvunnet material.

C:a 0,19 kg emballage används i genomsnitt per kg produkt.

Emballaget skall tas om hand av kunden.

Pax är anslutet till REPA-registret, och organisationsnumret är 556418-0866.

7. Pax AB's miljöarbete

Pax arbetar målmedvetet med inre och yttre miljöpåverkan enligt fastställd miljöpolicy.

Pax är certifierat enligt ISO14001

Modell
Pax Passad 00

Benämning SV	Art.nr	Material	Antal	Styckvikt	Totalvikt	Vikt	Vikt-
Spjälldummy Passad	001-800008	ABS	1	14	14,00		
Täcklucka Passad 00	001-800017	ABS	1	5,4	5,40	19,40	3,27%
Dekorlist Passad	001-800006	PEMD	1	11	11,00	11,00	1,86%
Vinge Passad	001-800005	POM	1	27	27,00		
Låsknapp Passad	001-800007	POM	2	2	4,00	31,00	5,23%
Kretskort motor	006-800001	Epoxi	1	3	3,00	3,00	0,51%
Väggram Passad	001-800001	PP	1	106	106,00		
Väggkåpa Passad	001-800002	PP	1	89	89,00		
Motorhus Passad	001-800003	PP	1	50	50,00		
Motorkåpa Passad	001-800004	PP	1	45	45	290,00	48,95%
Motorhus stator/rotor	006-800001	Fe	1	175	175,00		
Hylslist vägg	003-302XFLW/04	Fe	1	2	2,00		
Hylslist motor	003-302XFLW/02	Fe	1	1	1,00		
Skruv	003-800001	Fe	4	0,5	2,00	180,00	30,38%
Motorlindning	006-800001	Cu	1	37	37,00	37,00	6,25%
Motor rotor	006-800001	Al	1	5	5,00	5,00	0,84%
Motor kontakter	006-800001	Mässing	1	2	2,00		
Hylslist vägg	003-302XFLW/04	Mässing	1	4	4,00		
Hylslist motor	003-302XFLW/02	Mässing	1	2	2,00	8,00	1,35%
Motor	006-800001	Polyamid	1	6	6,00	6,00	1,01%
Motor övrigt	006-800001	Övrigt	1	2	2,00	2,00	0,34%
					592,40	592,40	100%